

Isolierstoss Prüfgerät W&W 5000

Mit diesem Messgerät können Sie die Qualität des Isolierstosses schnell und Zuverlässig prüfen.

Nun gehört der irrtümliche Austausch eines intakten Isolierstosses der Vergangenheit an!

Zur zuverlässigen Messung eines Isolierstosses ist das Prüfgerät W&W 5000 unentbehrlich. Das Gerät eignet sich für jede Isolierung und ist unabhängig vom vorhandenen Gleisstromkreis. Die Messung wird direkt bei laufendem Betrieb durchgeführt, daher müssen keine Zuleitungskabel entfernt werden.

Die Anzeige erfolgt in 10 Qualitätsstufen

Anzeige	Qualität Isolierstoss	Rs'-Wert Ohm
10	sehr gut	75 - 450
9	sehr gut	47 - 75
8	Gut	30 - 47
7	Gut	22 - 30
6	genügend	15 - 22
5	knapp genügend	10 - 15
4	schlecht / defekt	7 - 10
3	defekt	5 - 7
2	defekt	2 - 5
1	defekt	0 - 2



Das Gerät eignet sich auch zur Prüfung von diversen Isolierungsarten z.B. von Weichengestängen, Stellstangen u.s.w.

Technische Merkmale:

- IP 65 Gehäuse
- Direkte Kontaktierung am Messgerät
- Sehr gut lesbare Anzeige
- Batteriespannungsüberwachung
- Auto Power off
- Stromversorgung 2x1,5 V
- Gewicht: 240 g inkl. Batterien
- Abmessungen: B: 8cm L:15cm T: 3cm
- 1 Jahre Garantie



Lieferumfang:

Das Isolierstoss Prüfgerät W&W 5000 wird in einem Koffer mit zusätzlichen Messkabeln, Ersatzbatterien und einem Werkzeug zur Bedienung des Batteriefaches ausgeliefert.



Nettopreis: Fr. 2'890.-